

LEDtube Double Ended

หลอด LED Tube โฟลัว 2 ท่อ



220-240V



15000 Hours



CRI ≥70



G13

คุณสมบัติ

- โฟลัวสองทางเข้าได้ทั้งราง LED ส่วนไหนในหลอดที่หลอดต่อสายแบบโฟลัวสองทาง
- Surge protection 750V --- > นุดต่อพ่วงมากกว่า
- ผ่านการทดสอบความดันบน High-pot test ที่ 3KV --- > **ปลอดภัยกว่า**
- สามารถทนแรงดันไฟฟ้าไม่ให้เข้าสู่ตัวสวิตช์ โดยการทดสอบความดันบนไฟฟ้าของอุปกรณ์สูงกว่ามาตรฐาน
- อายุการใช้งานยาวนาน ถึง 15,000 ชั่วโมง
- เปิดดับ ติดดับ ไม่กระพริบ
- ออกแบบมาให้ปลอดภัยทั้งผู้ติดตั้งและผู้ใช้งาน



การใช้งาน

- เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปภายในอาคาร

ขั้นตอนการติดตั้ง



1 ปิดสวิตช์ไฟ



2 หมุนหลอดเก่า
ฟลูออเรสเซนต์
T8 ออกจากตัว



3 ดึงฟลูออเรสเซนต์
T8 ออก



4 ถอดสกรูที่เคอร์
ออกโดยไม่ต้องถอด
บัลลาสต์แกนเหล็ก



5 นำหลอด LED
Tube T8 เสียบ
เข้าตัว



6 หมุนหลอด LED
Tube T8 เสียบ
เข้าตัว



7 เปิดสวิตช์ไฟ
เพื่อใช้งาน



8 ไม่สามารถใช้งานกับ
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

คำเตือน

- ควรใช้กับรางรางที่ออกแบบสำหรับหลอด LED Double ended เท่านั้น
- ควรติดตั้งให้พ้นมือเด็ก และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีความร้อนสูง
- ห้ามใช้กับรางรางที่ออกแบบสำหรับหลอด LED Single ended (โฟลัวทางเดียว) ของฟิลิปส์ รุ่น BN010C, BN015C, BN025C และ Philips EcoFit
- ห้ามเปลี่ยนหลอดไฟขณะที่ยังเปิดสวิตช์ หรือตัวเปียกชื้น
- ห้ามดัดแปลง หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

ข้อมูลจำเพาะ: LED Tube Double Ended

สินค้า	หัวหลอด	แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	ฟลักซ์ (ลูเมน)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)	CRI ไม่น้อยกว่า	อายุ (ชั่วโมง)	ราคาปลีก (บาท)
Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13	G13	220-240	9	900	4000	70	15000	99.00
Ledtube DE 600mm 9W 900lm 765 T8 G13	G13	220-240	9	900	6500	70	15000	99.00
Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13	G13	220-240	18	1800	4000	70	15000	139.00
Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13	G13	220-240	18	1800	6500	70	15000	139.00

ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ของลงมือสิทธิ์ ในการปรับแก้ไขราคาข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

